

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/mikrofalowy-czujnik-ruchu-orno-or-cr-214-p-124982.html>



Mikrofalowy czujnik ruchu ORNO OR-CR-214

Numer katalogowy	8973
Kod producenta	OR-CR-214
Kod EAN	5901752483019
Kolor czujnika	Biały
Temperatura pracy	-20°C~+40°C
Współczynnik ochrony obudowy	IP20
Rodzaj czujnika ruchu	Mikrofalowy MW
Kąt wykrywania ruchu	360
Zakres regulacji zwłoki czasowej	min: 10 sek.±3 sek. max: 30 min.±2 min
Max. obciążenie indukcyjne	bd
Wysokość montażu czujnika	3,5
Odporność na zwierzęta	Nie
Rodzaj podłączenia	Przewodowy
Antymasking	Nie
Napięcie zasilacza	230
Zasilanie:	230V
Zalecane miejsce instalacji	wewnątrz budynku
Zasięg detekcji czujnika	3
Max. obciążenie rezystancyjne	500
Częstotliwość czujnika	5,8 GHz
Rodzaj detekcji	MW

Opis produktu

Mikrofalowy czujnik ruchu ORNO OR-CR-214

Model: OR-CR-214

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

-
- współpracuje z oświetleniem LED-owym
 - rodzaj materiału: tworzywo sztuczne,
 - regulacja: zasięgu, czasu świecenia, natężenia światła
 - dostępne kolory: biały

Charakterystyka

Mikrofalowy (radarowy) czujnik ruchu jest aktywnym detektorem ruchu - zintegrowany element pomiarowy wysyła elektromagnetyczne fale wysokiej częstotliwości i odbiera ich echo. Czujnik wykrywa zmiany w echu wywołane nawet najmniejszym poruszeniem w obserwowanym obszarze.

- wbudowany czujnik zmierzchowy i przełącznik czasowy,
- przeznaczony do zabudowy w oprawach oświetleniowych,
- detekcja ruchu przez szkło, tworzywa sztuczne, płyty kartonowo-gipsowe,
- brak wpływu temperatury na detekcję
- płaska obudowa umożliwia montaż w puszcze podtynkowej

Specyfikacja techniczna

- **zasilanie:** ~230V/50Hz
- **max. obciążenie:** 500W
- **stopień ochrony:** IP20
- **kąt widzenia:** 360°
- **czas świecenia:** min 10 sek.±3 sek. max 30 min.±2 min
- **zasięg:** 1 - 8 m.
- **natężenie światła:** <3 - 2000 lux
- **wysokość montażu:** 1,5 - 3,5 m
- **częstotliwość:** 5,8 GHz
- **emisja mocy:** <0,2mW
- **temperatura pracy:** -20°C~+40°C
- **wymiary:** 58x25,5x40,5 mm (szer./wys./gł.)