

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/przewod-koncentryczny-triset-113-75-om-pezel-fca-klasa-a-1-134-86-8-100-db-rolka-100m-p-128004.html>



PRZEWÓD KONCENTRYCZNY TRISSET-113 75 Om PE+żel Fca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB - rolka 100m

Cena	300,98 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	9370K
Kod producenta	PRZEWÓD KONCENTRYCZNY TRISSET 113 ŻELOWANY
Impedancja	Om 75 +/-3
Dielektryk	Dielektryk fizycznie spieniany Grubość dielektryka mm 1,83+/-0,05 Średnica dielektryka mm4,8
Oplot	Materiał Aluminium Średnica drutu mm 0,12 +/-0,01 Liczba drutów szt 24 x 7 Kąt nawinięcia stonie 23
Średnica żyły wewnętrznej	1.13 mm
Ekran ochronny	Szerokość mm 18
Powłoka zewnętrzna	Grubość mm0,8 Średnica mm 6,8

Opis produktu

PRZEWÓD KONCENTRYCZNY TRISSET-113 75 Om PE+żel Fca klasa A 1,13/4,8/6,8 100 dB - rolka 100m

Oferujemy Państwu przewód koncentryczny TRISSET-113, który łączy w sobie wysoką jakość i niezawodność. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów i technologii, ten przewód zapewnia doskonałe parametry transmisji sygnału. Idealny do zastosowań w różnych systemach telekomunikacyjnych.

Korzyści z wyboru przewodu TRISSET-113:

- Minimalna tłumienność, co przekłada się na lepszą jakość sygnału.
- Wysoka skuteczność ekranowania, chroniąca przed zakłóceniami.
- Doskonale dopasowany do standardów branżowych, co zwiększa jego uniwersalność.
- Odporność na różne warunki atmosferyczne dzięki powłoce PE.

Specyfikacja techniczna:

- **Rdzeń miedziany:** 1,13 mm ± 0,03
- **Dielektryk fizycznie spieniany:** 1,83 mm ± 0,05
- **Średnica dielektryka:** 4,8 mm ± 0,1
- **Folia Aluminiowa/PET/Folia Aluminiowa:** 9+23+9 µm
- **Szerokość:** 18 mm ± 0,3
- **Zakładka:** >3 mm ± 0,5
- **Grubość:** 46 µm ± 3
- **Liczba drutów:** 24 x 7
- **Kąt nawinięcia:** 23°

-
- **Płaszcz zewnętrzny:** PE, 0,8 mm $\pm$ 0,1
 - **Średnica płaszcza:** 6,8 mm +0,20/-0,05
 - **Kolor:** czarny
 - **Rezystancja kabla w temperaturze 20°C:** 16,85 Ω /km $\pm$ 0,5
 - **Pojemność:** 52 pF/m $\pm$ 1,5
 - **Rezystancja izolacji:** 2000 M Ω /km $\pm$ 3%
 - **Impedancja:** 75 Ω $\pm$ 3
 - **Współczynnik skrócenia fali:** 84% $\pm$ 1

Wybierz przewód TRISET-113 i ciesz się niezawodnością oraz jakością, które spełnią Twoje oczekiwania. Idealny do zastosowań w instalacjach telekomunikacyjnych oraz systemach monitoringu.