

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-czujka-ruchu-zew-opal-gy-bez-uchwyty-szara-p-125086.html>

SATEL CZUJKA RUCHU ZEWN. OPAL GY, BEZ UCHWYTU (SZARA)

Cena	484,80 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	10133
Kod producenta	OPAL GY
Kod EAN	5905033334441
Rodzaj czujnika ruchu	PIR + MW
Zasięg detekcji czujnika	15
Rodzaj detekcji	PIR + MW
Rodzaj podłączenia	Bezprzewodowy
Temperatura pracy	-40 do +55 °C
Współczynnik ochrony obudowy	IP54
Zalecane miejsce instalacji	Na zewnątrz budynków
Rodzina	ABAX
Odporność na zwierzęta	20 kg
Kolor czujnika	Szary

Opis produktu

SATEL CZUJKA RUCHU ZEWN. OPAL GY, BEZ UCHWYTU (SZARA)

Odkryj nowoczesne rozwiązanie w zakresie ochrony zewnętrznej z czujką ruchu OPAL GY od SATEL. To urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o zabezpieczeniu Twojego otoczenia. Niezależnie od warunków, czujka ta zapewni Ci spokój i bezpieczeństwo.

Korzyści z zastosowania czujki OPAL GY:

- Skuteczna ochrona zewnętrzna budynków różnego rodzaju.
- Możliwość użycia w trudnych warunkach, idealna do obiektów przemysłowych.
- Wysoka odporność na zmienne warunki atmosferyczne.

Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie zasilania ($\pm 15\%$):** 12 V DC
- **Wykrywalna prędkość ruchu:** 0,3...3 m/s
- **Zakres temperatur pracy:** -40...+55 °C
- **Zalecana wysokość montażu:** 2,4 m
- **Pobór prądu w stanie gotowości:** 12 mA
- **Maksymalny pobór prądu:** 20 mA
- **Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne):** 40 mA / 16 V DC
- **Maksymalna wilgotność:** 93 $\pm$ 3%
- **Wymiary:** 65 x 138 x 58 mm
- **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** IIIa
- **Czas sygnalizacji alarmu:** 2 s

-
- **Spełniane normy:** EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN50130-5
 - **Częstotliwość mikrofal:** 24 GHz
 - **Rezystory parametryczne:** 2 x 1,1 kΩ
 - **Czas rozruchu:** 40 s
 - **Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-2:** Grade 2
 - **Stopień ochrony IP:** IP54
 - **Masa czujki (bez uchwytu):** 174 g