

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-przewodowa-czujka-universalna-xd-2l-dg-ciemnoszara-p-129979.html>



SATEL PRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA XD-2L DG (CIEMNOSZARA)

Cena	177,95 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	37859
Kod producenta	XD-2L DG
Kod EAN	5905033338531

Opis produktu

SATEL PRZEWODOWA CZUJKA UNIWERSALNA XD-2L DG (CIEMNOSZARA)

Odkryj nową jakość zabezpieczeń z czujką SATEL XD-2L DG. To produkt, który łączy w sobie nowoczesne technologie oraz funkcjonalność, zapewniając skuteczną ochronę Twojego domu lub biura. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, czujka ta dostosowuje się do Twoich potrzeb, oferując niezawodność i wygodę użytkowania.

Korzyści:

- Możliwość dostosowania typu czujki do indywidualnych potrzeb.
- Wygodne wybieranie trybu działania oraz parametrów alarmowych.
- Łatwe zdalne zarządzanie sygnalizacją za pomocą diody LED.
- Bezpieczeństwo dzięki ochronie przed sabotażem.
- Kompletny zestaw montażowy do różnych zastosowań.

Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie zasilania:** 12 V DC $\pm$ 25%
- **Pobór prądu w stanie gotowości:** 11,5 mA
- **Maksymalny pobór prądu:** 15 mA
- **Wyjścia alarmowe:** EOL (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne) 40 mA / 24 V DC, S (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne) 40 mA / 24 V DC
- **Rezystancja zestyku przełącznika:** EOL 16 Ω , S 26 Ω
- **Czułość wejścia Z1:** czujka typu NC 150 ms, sonda zasilania 1 s
- **Normy:** EN 50130-4, EN 50130-5, EN 50131-1, EN 50131-2-6
- **Stopień zabezpieczenia:** wg EN 50131-2-6 Grade 2
- **Klasa środowiskowa:** wg EN 50130-5 II
- **Zakres temperatur pracy:** -10°C do +55°C
- **Maksymalna wilgotność:** 93 $\pm$ 3%
- **Wymiary obudowy czujki:** 25 x 136 x 29 mm
- **Wymiary obudowy magnesu do montażu powierzchniowego:** 15 x 52 x 6 mm
- **Wymiary obudowy magnesu do montażu wpuszczanego:** $\varnothing$ 10 x 28 mm
- **Masa:** 65 g
- **Czujka magnetyczna - Szczelina (maks.):** magnes powierzchniowy 15 mm, magnes wpuszczany 19 mm
- **Czujka wstrząsowa:** zasięg detekcji do 3 m (w zależności od typu podłoża)