

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-zew-czujnik-ruchu-opal-plus-gy-czujnik-zmierzchu-regulacja-czulosci-bez-uchwyt-szary-p-125088.html>

**BRAK
ZDJĘCIA**



SATEL ZEW. CZUJNIK RUCHU OPAL PLUS GY, CZUJNIK ZMIERZCHU, REGULACJA CZUŁOŚCI, BEZ UCHWYT (SZARY)

Numer katalogowy	10135
Kod producenta	OPAL PLUS GY
Kod EAN	5905033334458
Rodzaj czujnika ruchu	PIR + MW
Zasięg detekcji czujnika	15
Rodzaj detekcji	PIR+MW
Rodzaj podłączenia	Przewodowy
Antymasking	Nie
Współczynnik ochrony obudowy	IP54
Zalecane miejsce instalacji	Na zewnątrz budynków
Rodzina	ABAX
Odporność na zwierzęta	Nie
Kolor czujnika	Szary
Temperatura pracy	-40 do +55 °C

Opis produktu

SATEL ZEW. CZUJNIK RUCHU OPAL PLUS GY, CZUJNIK ZMIERZCHU, REGULACJA CZUŁOŚCI, BEZ UCHWYT (SZARY)

Model: OPAL PLUS GY

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Napięcie zasilania (±15%):** 12 V DC
- **Wykrywalna prędkość ruchu:** 0,3...3 m/s
- **Zakres temperatur pracy:** -40...+55 °C
- **Zalecana wysokość montażu:** 2,4 m
- **Pobór prądu w stanie gotowości:** 15 mA
- **Maksymalny pobór prądu:** 20 mA
- **Dopuszczalne obciążenie styków przekaźnika (rezystancyjne):** 40 mA / 16 V DC

-
- **Maksymalna wilgotność:** 93±3%
 - **Wymiary:** 65 x 138 x 58 mm
 - **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** IIIa
 - **Czas sygnalizacji alarmu:** 2 s
 - **Spełniane normy:** EN50131-1, EN50131-2-2, EN50130-4, EN50130-5
 - **Częstotliwość mikrofal:** 24 GHz
 - **Rezystory parametryczne:** 2 x 1,1 kΩ
 - **Czas rozruchu:** 40 s
 - **Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-2:** Grade 2
 - **Stopień ochrony IP:** IP54
 - **Masa czujki (bez uchwytu):** 176 g