

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vfi-1000-ict-iot-pf1-p-127972.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 1000 ICT IOT PF1

Numer katalogowy	29468
Kod producenta	VFI 1000 ICT IOT PF1
Kod EAN	4260074982831
Rodzaj obudowy	Tower
Moc pozorna	1000
Moc rzeczywista	1000
Czas przełączania	0ms
Ilość baterii	3
Postać fali	Sinus
Liczba faz na wejściu	1/1
Architektura UPS	Line-Interactiv
Zimny start	Tak
Typ baterii	12V/7Ah

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 1000 ICT IOT PF1

Model: VFI 1000 ICT IOT PF1

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- Wysoki współczynnik mocy PF = 1.0
- UPS pracujący w trybie **On-Line**
- Moc pozorna 1000VA
- Moc czynna 1000W
- Bateria 3x 7Ah/12V
- 4 gniazda typu IEC 13
- Wyposażone w złącze USB-HID (Human Interface Device)
- Integracji z systemami IoT poprzez Chmurę Microsoft Azure oraz dedykowaną aplikację mobilną
- Wyświetlacz LCD informujący o stanie UPS

DANE TECHNICZNE:

Technologia wykonania	VFI
Moc	1000 W
Moc pozorna	1000 VA
PowerFactor	1

Sprawność urządzenia	0.96
Typ obudowy	Tower
Liczba gniazd	4
Typ gniazda	IEC C13
Liczba baterii	3
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Złącza	C14HDMIRJ-45RS-232USB 2.0 Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Tak
Pojemność baterii	7 Ah
Czas ładowania baterii	3 h
Zakres napięcia wejściowego	110 - 300 V
Zakres częstotliwości wejściowej	40 - 70 Hz
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/- 0,2 Hz
Zakres napięcia wyjściowego	200 - 240 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Napięcie baterii	12V
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 5 %
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Sinusoida
Maksymalny czas przełączania	0 ms
Czas transferu	0 - 0 ms
Sygnalizacja pracy	LCD
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	WinPower
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10Windows 7Windows 8
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 45 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 95 %
Długość	404 mm
Szerokość	145 mm
Wysokość	220 mm
Waga	12.8 kg