

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-3000-rle-p-126578.html>

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 RLE

Cena	1 926,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	21429
Kod producenta	VI 3000 RLE
Kod EAN	4260074981193
Moc pozorna	3000
Moc rzeczywista	1800
Czas przełączania	2 - 6 ms
Ilość baterii	4
Rodzaj obudowy	Rack
Architektura UPS	Line-Interactiv
Zimny start	Tak
Typ baterii	12 V / 7,2 Ah
Postać fali	Sinus
Liczba faz na wejściu	1/1

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 RLE

Ochrona Twojego sprzętu jest kluczowa! Zasilacz awaryjny PowerWalker VI 3000 RLE to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy pragną zapewnić stabilność zasilania w każdej sytuacji. Dzięki swojej zaawansowanej technologii i kompaktowej budowie, doskonale sprawdzi się w różnych zastosowaniach.

Korzyści z użytkowania

- Gwarancja ciągłości zasilania dzięki automatycznej regulacji napięcia.
- Wysoka efektywność pracy, co przekłada się na oszczędności energii.
- Bezproblemowa komunikacja z systemami operacyjnymi dzięki portowi USB.
- Cicha i automatyczna praca, idealna do biura i domowego użytku.

Specyfikacja techniczna

- **Technologia wykonania:** VI
- **Typ obudowy:** Rack 2U
- **Moc pozorna:** 3000 VA
- **Moc:** 1800 W
- **Power Factor:** 0.6
- **Sprawność urządzenia:** 0.95
- **Liczba baterii:** 4
- **Pojemność baterii:** 9 Ah
- **Czas ładowania baterii:** 4 h
- **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:** 7.4 min

-
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:** 1.3 min
 - **Postać fali (podczas pracy na baterii):** Sinusoida
 - **Czas transferu:** 2 - 4 ms
 - **Maksymalny czas przełączania:** 4 ms
 - **Złącza:** USB 2.0
 - **Gniazda wyjściowe:** IEC C13 (10A)x4
 - **Zakres napięcia wejściowego:** 165 - 290 V
 - **Napięcie wyjściowe:** 230 V
 - **Częstotliwość wyjściowa:** 50 Hz
 - **Poziom hałasu:** 50 dB
 - **Kolor:** Czarny
 - **Wymiary (Dł. x Sz. x Wys.):** 430 x 438 x 88 mm
 - **Waga:** 21.8 kg
 - **Zalecana temperatura otoczenia:** 0 - 40 °C
 - **Zalecana wilgotność otoczenia:** 0 - 90 %