

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-800-sw-fr-p-124973.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 800 SW FR

Cena	569,54 zł
Numer katalogowy	6647
Kod producenta	VI 800 SW FR
Kod EAN	4260074976366
Moc pozorna	850
Moc rzeczywista	480
Czas przełączania	4-8ms
Ilość baterii	1
Rodzaj obudowy	Tower
Architektura UPS	Line-Interactiv
Zimny start	Tak
Typ baterii	12V 9A
Postać fali	Sinus
Liczba faz na wejściu	1/1

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 800 SW FR

Model: VI 800 SW FR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- 800VA Line-Interactive UPS z czystą falą sinusoidalną
- Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 2x PL/FR (z bolcem uziemiającym), RJ-11, RJ-45
- Złącze USB dołączone oprogramowanie
- Wyświetlacz LCD
- Stabilizator napięcia (AVR)
- Inteligentna ładowarka krótki czas ładowania
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania AC
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja zimnego startu

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Maksymalny czas przełączania:** 3,00 ms
- **Długość:** 328,00 mm

-
- **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:** 0,20 min
 - **Moc pozorna:** 800,00 VA
 - **Zalecana temperatura otoczenia:** 0,00 - 40,00 °C
 - **Waga baterii:** 2,30 kg
 - **Zakres częstotliwości wejściowej:** 50,00 - 60,00 Hz
 - **Pojemność baterii:** 9,00 Ah
 - **Liczba baterii:** 1,00
 - **Szerokość:** 100,00 mm
 - **Czas transferu:** 2,00 - 6,00 ms
 - **Napięcie wejściowe:** 230,00 VAC
 - **Zalecana wilgotność otoczenia:** 0,00 - 90,00 %
 - **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:** 5,00 min
 - **Moc:** 480,00 W
 - **Częstotliwość wyjściowa:** 50,00 Hz
 - **Napięcie baterii:** 12,00 V
 - **Napięcie wyjściowe:** 230,00 V
 - **Czas ładowania baterii:** 4,00 H
 - **Wysokość:** 145,00 mm
 - **Zakres napięcia wejściowego:** 162,00 - 290,00 VAC
 - **Postać fali:** Sinusoida
 - **Awaryjne wyłączenie (EPO):** Tak
 - **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** Sinusoida Hz
 - **Gniazdo rozszerzeń:** Tak
 - **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe:** Czarny
 - **Awaryjne wyłączenie (EPO):** Tak
 - **Kolor:** Czarny
 - **Oprogramowanie:** ViewPower
 - **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe:** Tak
 - **Złącza:** USB 2.0
 - **Regulacja napięcia wyjściowego:** +/- 10 %
 - **Gniazda wyjściowe:** Nie
 - **Obsługiwane systemy operacyjne:** Win. 98
 - **Regulacja częstotliwości wyjściowej:** +/-1 Hz
 - **Gniazdo rozszerzeń:** Nie
 - **Obsługiwane systemy operacyjne:** USB 2.0
 - **Gniazda wyjściowe:** 2x PL/FR