

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wzmacniacz-antenowy-fagor-ad620-plus-1wej2wyj-p-126736.html>



Wzmacniacz antenowy FAGOR AD620 PLUS 1WEJ.+2WYJ

Numer katalogowy	22636
Kod producenta	AD620 D2
Kod EAN	8432589364419
Ilość wyjść	2
Siła wzmacnienia	22
Ilość wejść	1
Zamiennik	23371

Opis produktu

Wzmacniacz antenowy FAGOR AD620 PLUS 1WEJ.+2WYJ

Model: AD620 D2

Przeznaczenie

Przeznaczony do dystrybucji sygnałów TV/M do jednego lub większej liczby odbiorników poza głównym gniazdem.

Specyfikacja

- Napięcie zasilania: 195-265 Vac 50/60 Hz
- Zużycie własne: 21-19mA, 1.5 W Temperatura pracy: od 0 do +50 st. C
- Wejścia: 1
- Wyjścia: 2
- Zakres pasma: VHF 40-318 MHz, UHF 470-694 MHz
- Zysk: 20-22 dB
- Regulacja zysku: 15 dB
- Maksymalny poziom wyjściowy (DIN 45004B) dBμV: 105 Min.
- Współczynnik szumu: 75 dB
- Impedancja: 75 Ohm
- Złącza wyjścia/wejścia: F