

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wzmacniacz-johansson-kit6715-3x-fmvhfuhf-90-dbv-p-116515.html>



Wzmacniacz Johansson KIT6715 3x FM/VHF/UHF 90 dB μ V

Cena	516,09 zł
Numer katalogowy	J_KIT6715
Kod EAN	5404041102993

Opis produktu

Wzmacniacz Johansson KIT6715

Wzmacniacz sygnału TV Johansson KIT6715 to doskonałe rozwiązanie dla osób potrzebujących stabilnego i mocnego sygnału DVB-T/T2. Dzięki możliwości obsługi aż 32 kanałów MUX, użytkownicy mogą cieszyć się szerokim wachlarzem programów telewizyjnych. Wzmacniacz wyposażony jest w 3 wejścia FM/VHF/UHF oraz 1 wyjście, co zapewnia elastyczność w instalacji.

Kluczowe cechy

- Automatyczne skanowanie kanałów
- AGC dla każdego multipleksu
- Filtracja kanałów sąsiednich na poziomie 50 dB
- Kompaktowe wymiary: 82 x 98 x 32 mm
- Waga: 0,35 kg

Specyfikacja techniczna

Wzmacniacz obsługuje częstotliwości: FM 88–108 MHz, VHF 174–240 MHz, UHF 470–694 MHz. Poziom wyjściowy sygnał wynosi od 70 do 90 dB μ V, a wzmocnienie dla FM, VHF oraz UHF przekracza 50 dB. Dodatkowo, wzmacniacz ma niski współczynnik szumów wynoszący 7 dB oraz ogólny tłumik na poziomie 20 dB.

Zastosowanie

Idealny do instalacji zbiorczego sygnału DVB-T/T2 w budynkach wielorodzinnych, hotelach, pensjonatach oraz placówkach publicznych. Wytrzymała obudowa pozwala na montaż zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków, co czyni go uniwersalnym rozwiązaniem w różnych warunkach atmosferycznych.

Akcesoria w zestawie

W komplecie znajduje się zasilacz 12 V, obudowa masztowa, przewód F-F o długości 25 cm oraz opaska kablowa 300x6 mm.

Informacje dodatkowe

EAN: 5404041102993