

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zaczep-elektra-r3-bez-blok-prawy-2191-p-124396.html>



ZACZEP ELEKTRA R3 BEZ BLOK. PRAWY; 2191

Numer katalogowy	2191
Kod producenta	R3-12.10P
Kod EAN	5907438279488
Niskoprądowy	Tak
Szerokość	16.5 mm
Zasilanie:	12V
Wymiary zaczepu	22x28x90mm
Wymiary płytki	-
Pobór prądu dla 12V	300mA,
Rodzaj zaczepu	Standardowy (NC)
Wyślizg	Nie
Rodzaj montażu	Prawy
Wymiary zwory	-
Napięcie zasilania Zaczepu i zwory	-
Pobór prądu dla 24V	1

Opis produktu

ZACZEP ELEKTRA R3 BEZ BLOK. PRAWY; 2191

Model: R3-12.10P

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Wymiary zewnętrzne obudowy:** 22 x 28 x 90 mm
- **Masa:** 0,20 kg
- **Maksymalna masa zaczepu z szyldem:** 0,40 kg
- **Dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki:** 30N (3 kG)
- **Dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep:** 3000 N (300 kG)
- **Napięcie znamionowe U:** 10 ± 2V * 24 ± 2V **
- **Natężenie I:** AC 270-420mA DC 420-650mA
- **Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy:** 30 min.
- **Zapadka:** regulowana w zakresie 3 mm umożliwia regulację luzu

* pozwala zastosować transformator dzwonkowy

** w wykonaniu specjalnym