

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zaczep-elektra-r3-z-pam-z-blok-lewy-1342-p-124350.html>



# ZACZEP ELEKTRA R3 Z PAM. Z BLOK. LEWY; 1342

|                                    |                  |
|------------------------------------|------------------|
| Numer katalogowy                   | 1342             |
| Kod producenta                     | R3-12.40L        |
| Kod EAN                            | 5907438279211    |
| Pamięć                             | Tak              |
| Rodzaj montażu                     | Lewy             |
| Wymiary zwory                      | -                |
| Napięcie zasilania Zaczepu i zwory | -                |
| Pobór prądu dla 24V                | 120 mA           |
| Wyłącznik                          | Tak              |
| Zasilanie:                         | 12V              |
| Wymiary zaczepu                    | 22x28x90mm       |
| Wymiary płytki                     | -                |
| Pobór prądu dla 12V                | 300 mA           |
| Rodzaj zaczepu                     | Standardowy (NC) |

## Opis produktu

## ZACZEP ELEKTRA R3 Z PAM. Z BLOK. LEWY; 1342

Model: R3-12.40L

### SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Wymiary zewnętrzne obudowy:** 22 x 28 x 90 mm
- **Masa:** 0,20 kg
- **Maksymalna masa zaczepu z szyldem:** 0,40 kg
- **Dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki:** 30N (3 kG)
- **Dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep:** 3000 N (300 kG)
- **Napięcie znamionowe U:** 10 ± 2V \* 24 ± 2V \*\*
- **Natężenie I:** AC 270-420mA DC 420-650mA
- **Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy:** 30 min.
- **Zapadka:** regulowana w zakresie 3 mm umożliwia regulację luzu