

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zaczep-elektra-r3-z-pam-z-blok-prawy-2193-p-124398.html>



ZACZEP ELEKTRA R3 Z PAM. Z BLOK. PRAWY; 2193

Numer katalogowy	2193
Kod producenta	R3-12.40P
Kod EAN	5907438279662
Rodzaj montażu	Prawy
Wymiary zwory	-
Napięcie zasilania Zaczepu i zwory	-
Pobór prądu dla 24V	bd.
Zasilanie:	12V
Wymiary zaczepu	22x28x90mm
Wymiary płytki	-
Pobór prądu dla 12V	AC : 270-420mA / DC : 420-650mA
Pamięć	Tak

Opis produktu

ZACZEP ELEKTRA R3 Z PAM. Z BLOK. PRAWY; 2193

Model: R3-12.40P

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Wymiary zewnętrzne obudowy:** 22 x 28 x 90 mm
- **Masa:** 0,20 kg
- **Maksymalna masa zaczepu z szyldem:** 0,40 kg
- **Dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki:** 30N (3 kG)
- **Dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep:** 3000 N (300 kG)
- **Napięcie znamionowe U:** 10 ± 2V
- **Natężenie I:** AC 270-420mA DC 420-650mA
- **Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy:** 30 min.
- **Zapadka:** regulowana w zakresie 3 mm umożliwia regulację luzu

* pozwala zastosować transformator dzwonekowy