

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zaczep-elektra-r5-z-blok-symetr-waski-16-5mm-9125-p-124926.html>



ZACZEP ELEKTRA R5 Z BLOK. SYMETR. wąski 16,5mm; 9125

Numer katalogowy	9125
Kod producenta	R5-12.20
Kod EAN	5907438279785
Wzmocniona sprężyna	Nie
Zasilanie:	12V
Wymiary zaczepu	16,5 x 29 x 67 mm
Wymiary płytki	-
Pobór prądu dla 12V	500mA AC / 600mA DC
Rodzaj zaczepu	Standardowy (NC)
Pamięć	Nie
Wyłącznik	Tak
Rodzaj montażu	Symetryczny
Wymiary zwory	-
Napięcie zasilania Zaczepu i zwory	12V
Pobór prądu dla 24V	-
Szerokość	16.5 mm

Opis produktu

ZACZEP ELEKTRA R5 Z BLOK. SYMETR. wąski 16,5mm; 9125

Model: R5-12.20

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- R5 dostosowany jest do współpracy z drzwiami z profili aluminiowych i PVC
- zaczep jest symetryczny, jeden model do drzwi lewych i prawych
- specjalna konstrukcja rygla umożliwia montaż zaczepu elektromagnetycznego przy mniejszym podcięciu ościeżnic
- funkcja blokady - umożliwia za pomocą mechanicznego przełącznika pozostawienie otwartego rygla (biura, placówki usługowe)

PRZEZNACZENIE

Zaczep R5 przeznaczony jest do zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych i prawych oraz dwuskrzydłowych. Współpracuje z zamkiem zapadkowo-zasuwkowym lub zapadkowym

SPECYFIKACJA

- **wymiary zewnętrzne obudowy:** 16,5 x 29 x 67 mm
- **masa:** 0,13 kg
- **maksymalna masa zaczepu z szyldem:** 0,34 kg
- **dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki:** 30N (3 kG)
- **dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep:** 3000 N (300 kG)
- **napięcie znamionowe U:** $10 \pm 2V$ *
- **dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy:** 30 min.
- **zapadka:** regulowana w zakresie 3 mm umożliwia regulację luzu
- *** pozwala zastosować transformator dzwonkowy:**
- :