

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zasilacz-do-systemow-przeciwpozarowych-pulsar-en54c-2a7-p-127514.html>



ZASILACZ DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH Pulsar EN54C-2A7

Cena	917,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	27635
Kod producenta	EN54C-2A7
Kod EAN	5902135315323
PIN	Nie
Typ zasilacza	PPOŻ
Klasa szczelności zasilacza	Tylko do zastosowań wewnętrznych

Opis produktu

ZASILACZ DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH Pulsar EN54C-2A7

Wybierz niezawodność i bezpieczeństwo z zasilaczem do systemów przeciwpożarowych Pulsar EN54C-2A7. Ten zaawansowany model zapewnia stabilne zasilanie dla Twojego systemu, co jest kluczowe w sytuacjach awaryjnych. Dzięki niemu możesz być pewny, że Twój system przeciwpożarowy działa zawsze, gdy jest to potrzebne.

Korzyści z użytkowania:

- Zapewnia ciągłe zasilanie, co jest niezbędne w systemach przeciwpożarowych.
- Wysoka sprawność na poziomie 88% gwarantuje efektywne działanie.
- Wbudowane zabezpieczenia chronią przed uszkodzeniami i awariami.
- Możliwość łatwego montażu natynkowego w różnych lokalizacjach.
- Sygnalizacja optyczna LED informuje o stanie urządzenia.

Specyfikacja techniczna:

- Zasilanie: 230 V AC
- Wyjście zasilania: 1.6 A / 27.6 V DC (praca ciągła)
- Wyjście zasilania: 2 A / 27.6 V DC (praca chwilowa – 5 min)
- Zgodność z normami: EN54-4, EN12101-10, CNBOP-PIB Nr 1438-CPR-0628, CNBOP-PIB Nr 3501/2019
- Prąd ładowania akumulatora: 0.4 A
- Rekomendowany akumulator: 2 x 7Ah
- Pobór prądu przez układy: 52 mA max
- Wymiary: 330 x 305 x 82 [±2 mm]
- Dystans od podłoża: 8 mm
- Zabezpieczenia: SCP, OLP, OVP, UVP, tamper
- Wyjścia techniczne typu przekaźnikowego: EPS (awaria sieci AC), ALARM (awaria zbiorcza)
- Wejścia techniczne: EXTi (awaria zewnętrzna)
- Zamknięcie: zamek (1xMR027)
- Stopień szczelności: IP 30
- Wykonanie: blacha DC01, 1 mm, RAL3001 (czerwony), metalowa
- Gwarancja: 3 lata