

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zestaw-bft-deimos-ultra-bt-a600-fra-do-bram-przesuwnych-p-97131.html>



Zestaw BFT DEIMOS ULTRA BT A600 FRA do bram przesuwanych

Cena	2 765,66 zł
Numer katalogowy	30198
Kod producenta	2600881
Kod EAN	8027908437273
Uwagi do gwarancji	Gwarancja 24 miesiące na podstawie paragonu lub faktury zakupu.
Napęd bramy	Mechaniczny
Zasilanie bramy	24V
Maksymalna waga skrzydła bramy	600 kg

Opis produktu

Zestaw BFT DEIMOS ULTRA BT A600 FRA do bram przesuwanych

- **Zasilanie:** 220-230V 50/60 Hz
 - **Silnik:** 24 VDC
 - **Moc pobierana:** 70 W
 - **Max prąd pobierany:** 0,5 A
 - **Moduł koła zębatego:** 4mm (14 zębów)
 - **Prędkość skrzydła:** 12m/min
 - **Max ciężar skrzydła:** 6000N (≈600 kg)
 - **Max moment obrotowy:** 30 Nm
 - **Reakcja na uderzenie:** elektroniczny ogranicznik momentu obrotowego
 - **Smarowanie:** smar stały
 - **Sterowanie ręczne:** mechaniczne odblokowanie dźwignią
 - **Rodzaj pracy:** intensywne
 - **Awaryjne zasilanie bateryjne (opcja):** 2 baterie 12V 1,2Ah
 - **Warunki otoczenia:** od -20°C do + 55°C
 - **Stopień ochrony:** IP44
 - **Hałas:** 70dBA
 - **Ciężar siłownika:** 7kg (≈70N)
 - **Izolacja sieci/niskiego napięcia:** 2MΩ, 500 VDC
 - **Temperatura pracy:** -20°C +55°C
 - **Zabezpieczenie termiczne:** oprogramowanie
 - **Sztywność dielektryczna:** sieć/bt 3750 Vac na 1 minutę
 - **Zasilanie obwodów dodatkowych:** 24 VDC (0,5 A pobór max); 24 VDC safe
 - **AUX 0:** styk zasilany 24 Vdc N.O. (1A max)
 - **AUX 3:** styk N.O. (24 Vac/1A max)
 - **Wbudowany radioodbiornik:** rolling-code częstotliwość 433.92 MHz
 - **Ustawianie parametrów i opcji:** wyświetlacz LCD / cyfrowy programator uniwersalny
 - **Ilość kombinacji:** 4 miliardy
 - **Max liczba poleceń radiowych w pamięci:** 63
- Model: 2600881
 - Maksymalna waga skrzydła bramy: 600 kg
 - Zasilanie bramy: 24V

-
- Napęd bramy: Mechaniczny
 - Uwagi do gwarancji: Gwarancja 24 miesiące na podstawie paragonu lub faktury zakupu.